



## Caractéristiques Osram Tube LED T9 SubstiTUBE circulaire (EM/Mains) 20W 2200lm - 865 | Remplacement 32W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 242614                               |
| EAN                          | 4058075604698                        |
| Marque                       | Osram                                |
| Nom du fabricant             | LEDTUBE T9C EM 32 20W 865 G10Q OSRAM |
| Quantité recommandée         | 10                                   |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                |
| Étiquette énergétique        | E                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                |
| Tension (V)                  | 220-240                              |

### Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED                  |
| Substitut (Watt)                  | 32                   |
| Puissance (W)                     | 20                   |
| Dimmable                          | Non                  |
| Culot                             | G10q (4-Pins)        |
| Rotatif                           | Non                  |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Couleur Claire              | Blanc                    |
| Options de couleur          | Couleur unique           |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2200                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                      |
| Référence Article           | Tubes LED circulaires T9 |
| Type de capteur             | Pas de détecteur         |

## Information produit

|                    |   |
|--------------------|---|
| Starter LED inclus | Oui   |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| Product Serie      | Substitube  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 300 |
|---------------|-----|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

