



Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine2 34W 60x60cm SM134V 4000K

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 231528 |
| EAN | 8718699348694 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | SM134V |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 34 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3700 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 109 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 600 |
| Largeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 47 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | | |
|-----------------|---|--|
| Type de capteur |  Prix bas garantis |  Jusqu'à 7 ans de garantie |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable |

